





Akku-Laubsauger

GE-CL 36 Li E-Solo

Art.-Nr.: 3433600

Ident.-Nr.: 21031

EAN-Code: 4006825613391

Der Einhell Akku-Laubsauger GE-CL 36 Li E-Solo ist ein handlicher Laubsauger für den Einsatz im Garten und Hof. Bequem und ohne Werkzeug kann er von Saug- auf Blasfunktion umgestellt werden. Ein verstellbarer Zusatzhandgriff sorgt für einen festen Halt bei der Arbeit. Mittels der elektronischen Drehzahlregulierung kann die gewünschte Intensität der Saug- und Blasfunktion reguliert werden. Der Fangsack mit Sichtfenster ermöglicht auf einen Blick eine Füllstandskontrolle. Zudem verfügt er über einen komfortablen Tragegurt, durch die großen Räder kann der Akkusauger bei Arbeiten am Boden abgestellt und geschoben werden: Der Hobbygärtner wird dadurch zusätzlich entlastet. Die Lieferung erfolgt ohne Akku und ohne Ladegerät.

OWER X-CHANGE

Ausstattung

- Mitglied der Power X-Change Familie, 2x18V Batterie notwendig
- Elektronische Drehzahlregulierung
- Werkzeugloses Umstellen von Saug-/Blasfunktion
- Brushless Energy Bürstenloser Motor
- Verstellbarer Zusatzhandgriff
- Fangsack mit Sichtfenster zur Füllstandskontrolle
- Komfortabler Tragegurt
- Große Führungsräder
- Lieferung ohne Akku und ohne Ladegerät (separat erhältlich)

Technische Daten

- Leerlaufdrehzahl 8000 - 13000 min^-1 - Luftgeschwindigkeit 210000 m/h - Max. Saugleistung 720 m³/h

- Max. Blasleistung 720 m³/h - Häckselfunktion 10:1 45 I - Fangsackvolumen

Logistische Daten

- Produktgewicht (kg) 3.38 - Bruttogewicht (kg) 4.15

- Abmessungen Einzelverpackung 305 x 244 x 450 mm

- Stück pro Exportkarton 1 STK - Bruttogewicht Exportkarton 4.54 kg

- Maße Exportkarton 310 x 240 x 445 mm - Containermengen (20"/40"/40"HC) 880 | 1760 | 2000





















Als Sonderzubehör erhältlich



18V 2,0Ah Power X-Change

Akku Art.-Nr.: 4511395

EAN-Code: 4006825610369

Einhell Accessory



18V 4,0Ah PXC Starter Kit 1 PXC-Starter-Kit Art.-Nr.: 4512042

EAN-Code: 4006825613704

Einhell Accessory



Power X-Twincharger 3A PXC-Ladegerät Art.-Nr.: 4512069 EAN-Code: 4006825629729

Einhell Accessory



Power X-Boostcharger 6A PXC-Ladegerät Art.-Nr.: 4512064

EAN-Code: 4006825629019 Einhell Accessory



18V 4,0Ah Power X-Change 1

Akku Art.-Nr.: 4511396

EAN-Code: 4006825610376

Einhell Accessory



18V 5,2Ah Power X-Change Plus

Akku

Art.-Nr.: 4511437

EAN-Code: 4006825616606

Einhell Accessory



18V 2,0Ah PXC Starter Kit PXC-Starter-Kit Art.-Nr.: 4512040 EAN-Code: 4006825613681

Einhell Accessory

Akku-Laufzeiten

	77	7	∠ √	L'E
Ein Akku Für alle Fälle	Saugen ¹	Saugen ²	Blasen ³	Blasen ⁴
	(Min.)	(Min.)	(Min.)	(Min.)
1.5 Ah	20	9	30	10
2.0 Ah	30	10	35	13
2.5 Ah	35	13	40	16
3.0 Ah	45	17	60	21
4.0 Ah	65	22	75	27
5.2 Ah	90	27	105	32
6.0 Ah	100	30	120	39
8.0 Ah	130	44	150	54

Für die beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 2.5 Ah verwenden

Testaufbau:

- 1) Min. elektronische Geschwindiakeit
- 2) Max. elektronische Geschwindigkeit
- 3) Min. elektronische Geschwindigkeit
- 4) Max. elektronische Geschwindigkeit